

Room Alert® 32E

*“Monitoreo avanzado del entorno físico
Alertas y acciones correctivas automáticas”*



Room Alert 32E RA32E-TH1-RAS
RoHS CE FCC PoE

Características avanzadas, gran capacidad y soporte de torres de luz

- Fácil configuración Ethernet ‘Plug & Play’ para monitoreo inmediato de condiciones medioambientales.
- Incluye sensores digitales integrados para temperatura y humedad, sensor de corte de energía, Device Manager y tecnología “PUSH”.
- Incluye (PoE) alimentación por medio de Ethernet, Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) integrada, un sensor digital externo de temperatura y un sensor externo de apertura y cierre de puerta.
- Incluye puertos para 8 sensores digitales y 16 sensores lógicos, adicionalmente puertos para añadir relevadores, torreta de luz, sensores de bajo voltaje y más.
- Ofrece alertas avanzadas mediante correo electrónico, correo electrónico a SMS, SNMP Actualización de página web y más.
- Use el servidor web integrado en el Room Alert 12E, el software Device Manager (Incluido), servicio de nube GoToMyDevices (incluido), o SNMP para monitorear a través de su red.
- El paquete Room Alert 12E permite conocer el estatus en tiempo real de los sensores, registro de datos, gráficos, alertas avanzadas, marcas de rangos altos/bajos Fahrenheit/Celsius y mucho más.
- Use software ‘Windows Plugin Bundle’ (incluido) junto con Device Manager para apagar o reiniciar sistemas Windows, registro de usuarios y/o correr scripts/comandos y más, a través de la red.
- Use Room Alert 32E con o sin sistema host. Así es... No se requiere de una PC Esto ahorra dinero, mejora la fiabilidad y ofrece opciones a los usuarios. Instale en minutos hoy, disfrute de “Paz mental” esta noche!.

5 Pasos para prevenir un desastre

- 1) Instalar monitores para la detección inmediata
- 2) Alerta automática al personal responsable
- 3) Paro y procedimientos de acción automáticos
- 4) Rápida y apropiada respuesta por el personal
- 5) Revisión/análisis/prevenición a futuro

Manufacturer: AVTECH Software, Inc.

AVT-151117.08

INCLUYE: Room Alert 32E para montaje en rack (1U 19”), sensor digital de temperatura integrado, sensor digital de humedad integrado, sensor de corte de energía integrado sensor externo digital de temperatura, sensor externo de apertura y cierre de puerta, 8 puertos para sensores digitales (RJ-11), 16 canales para sensores lógicos, botón de encendido y apagado, Botón para reinicio de fábrica, alimentación por Ethernet (PoE), LED’s indicadores de estatus, indicadores WLAN, Fuente de alimentación ininterrumpida incorporada (UPS), alas de montaje giratorias, tecnología PUSH ,conexión Ethernet (RJ-45), 2 puertos externos para torre de luz o conexión de relevadores, 2puertos externos para salida de relevadores (0.3A@125VAC / 1A@24VDC), puertos de entrada para sensores analógicos 2 0-5V, cable Ethernet, adaptador de 5V (110/240V, RoHS), servidor web integrado, SNMP Trap y Query habilitado, SNMP MIB, licencia de software Device Manager, Windows Plugin Bundle, manual de usuario descargable, 1 año de suscripción a GoToMyDevices, ‘garantía de satisfacción de 30 días. Sensores opcionales

HARDWARE

Modelo para montaje en Rack	Incluido
Tamaño del montaje en Rack	1 U 19"
Temperatura de operación	-40 a 185°F (-40 a 85°C)
Humedad de operación	5% a 85% De humedad relativa sin condensación
Fuente de alimentación	5VCD 2A Incluida
Power Over Ethernet (PoE)	Si (IEEE 802.3af)
UPS interno	Incluido
Salidas a relevador	Si, 2 salidas (0.3A@125VAC / 1A@24VDC)
Puerto para torre con luz y audio	Si, 2 puertos
Puerto Ethernet	RJ-45, 10/100 Mbps BaseTX

SERVIDOR WEB

Servidor WEB interno	Si
Protección por contraseña	Si
Métodos de alerta	E-mail, SMS, SNMP, Web

SENSORES DIGITALES (AMBIENTALES)

Compatibilidad de los sensores digitales	Temperatura, Temperatura para exteriores, temperatura de fluidos, temperatura y humedad
Sensores digitales internos	Temperatura y humedad
Rango de medición de temperatura	-67 a 257°F (-55 a 125°C)
Exactitud del sensor de temperatura	± 0.125
Rango de medición de humedad	5% a 95% de humedad relativa
Exactitud del sensor de humedad	± 3.5%
Tipo de cable del sensor digital	Cable telefónico de 7.5m con conector RJ-11
Puertos para sensores digitales	8 RJ-11
Capacidad máxima para sensores digitales	8

SENSORES LÓGICOS

Puertos para sensores lógicos	16 en la parte trasera
Sensor lógico interno	Energía
Sensor de apertura de puerta incluido	Incluido
LED indicador de alerta de un sensor lógico	Incluido